



Specificaties Ledvance LED  
Montagebalk Schakelaar 14W 1600lm -  
830 Warm Wit | 120cm

[Bekijk product](#)



## Algemene informatie

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 243823                              |
| EAN           | 4058075266988                       |
| Merk          | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam | LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/830 LEDV |
| Garantie      | 3 jaar                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x36                        |
| Wattage                | 14                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600                        |
| Lumen per watt         | 114                         |
| Powerfactor            | >0.50                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 120cm |
|--------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Inclusief Lamp           | Ja                     |
| Noodverlichting          | Nee                    |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1500 |
| Breedte (mm) | 22   |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|